



아프로전기(주)

무정전전원장치 제작 사양서 [5100 Series]

Micro Processor
Uninterruptible Power System

1상-1상

목 차

1. 적 용 범 위
 2. 적 용 규 격
 3. 설 치 조 건
 4. 구 성 내 용
 5. 구 성
 6. 동 작 기 능
 7. 전 기 적 특 성
 8. 재 료
 9. 구 조
 10. 제 어 반
 11. 검 사 항 목
 12. 기 타
 13. 첨 부 도 면
-

1. 적용범위

본 사양서는 상용전원 또는 예비전원의 각종장애 (전압변동, 주파수변동, 순간정전, 썬지등) 에 대하여 부하에 항상 안정된 교류전원 (정전압, 정주파수)을 정해진 정전보상 시간 동안 지속적으로 공급하는 정지형 무정전 전원 공급장치의 설계, 제작, 시험에 대하여 적용한다.

2. 적용규격

- 한국공업규격 (K.S : Korean industrial Standards)
- 미국규격협회 (ANSI : American National Standards Institute)
- 국제전기전자협회 (IEEE : Institute of Electrical and Electronic Engineers)
- 제작회사 규격 (Manufacturer's Standard)

3. 설치조건

- 3-1. 설치장소 : 옥 내
- 3-2. 주위온도 : 0℃ ~ 40℃ (운전 시 최적 온도 20℃)
- 3-3. 상대습도 : 10% ~ 90% 이하
- 3-4. 표 고 : 해발 1000m 이하
- 3-5. 보관온도 : -10℃ ~ 50℃ (비 운전 시)

4. 구성내용

본 장치는 다음과 같은 주요부분으로 구성되어 있다.

- 4-1. 입력 필터부 (Input Filter)
 - 4-2. 입력 변압기부 (Input Transformer)
 - 4-3. 정류부 및 충전부 (Rectifier & Charger)
 - 4-4. 인버터부 (Inverter)
 - 4-5. 출력 변압기부 (Inverter Transformer)
 - 4-6. 동기 절체 스위치부 (Static Transfer Switch)
-

- 4-7. 출력 필터부 (Output Filter)
- 4-8. 디스플레이 운용반 (Display Panel)
- 4-9. 축전지 (Battery)

5. 구성

본 장치는 다음과 같은 부분으로 구성되어야 한다.

5-1. 입력 FILTER

컴퓨터 및 전자장비등의 전자기적 간섭 및 영향을 받지 않도록 전자기 발생이 최소화 되도록 설계, 제작한다.

5-2. 입력 변압기부

입력 변압기는 복권으로 설계 제작되며, 2차 전압은 역변환부의 입력 전압과 축전지의 충전 전압에 부합되고, 용량은 충전 전류와 역변환부의 정격 전류의 합이 되는 용량으로 설계하며, 고효율 H중 절연 방식으로 제작하여야 한다.

5-3. 정류부 및 충전부

본 장치는 반도체 소자, 콘덴서 등으로 구성하며, 역변환부의 입력 및 축전지 충전 용량에 적합하도록 설계 제작한다.

5-3-1. 정류부는 DIODE BRIDGE 정류 방식 또는, Thyristor 위상제어 방식으로 하여야 하며, 또 역변환부로 공급되는 직류전원의 맥동률을 최소로 줄이기 위해 평활 회로를 구비하여야 한다.

5-3-2. 충전부는 정전압, 정전류 방식으로 축전지 충전이 가능하도록 하며 충전전압 조정은 수동조작에 의하여 조절이 가능하여야 한다.

5-4. 역변환부 (인버터부)

본 장치는 IGBT 모듈, 휴즈, 방열판, 부가회로 및 조립용 각종 부품으로 구성하며, 정류부로 부터 공급된 직류를 교류로 변환하기 위해 파워 IGBT에 공급하고 출력 파형을 검출하여 고주파 순시제어 기술을 적용한 순시파형 정현보상 회로를 통하여 스위칭 속도가 20KHz인 정현파 펄스폭 변조 (PWM) 방식의 인버터로 설계 하여 고효율 및 무소음화된 전력 변환장치로 제작한다.

5-5. 출력 변압기부

본 변압기는 리액터기능을 포함한 고효율 건식 복권 변압기로 발열 권선 온도가 전 부하 사용할 때에 변압기의 절연 계급 (H중)의 최대 허용 온도를 초과하지 않도록 제작하며 역변환부로 부터의 출력을 합성하여 고조파 성분을 극소화시키며 효율을 극대화 시키도록 설계 제작한다.

5-6. 동기절체 스위치부

본 장치는 인버터 이상 또는 과부하시 를 대비하여 상용전원 및 인버터 측에 절체용 반도체를 각각 설치하여 자동동기 상태로 연동 동작 되도록 하는 구조로서 위상차에 의해 발생하는 돌입전류(CROSS CURRENT)의 방지를 위하여 기계적 접점 (NFB MOTOR DRIVER 또는 구동 M/S 스위치, RELAY접점) 및 반도체소자 혼합방식이 아닌 순수한 반도체 소자로만 구성한다.

5-7. 출력 필터부

본 장치는 콘덴서와 리액터로 구성되며, 역변환부에서 발생하는 고조파를 최소화하는 기능으로 제작되어야 한다. 또한 출력 부하에서 발생하는 역류 고조파를 최소로 줄이기 위한 여과 기능이 내장되어 있어야 한다.

5-8. 디스플레이 운용반

5-8-1. 본 운용 패널은 기기의 원활한 운용을 위하여 전면 상단에 설치하여 기기의 동작 상태 및 각 Data를 식별할 수 있는 기능으로 제작되어야 한다.

5-8-2. 상태표시는 회로로 표시된 L.E.D Lamp(MIMIC)로 확인하도록 하고, 또한 UPS의 동작상태를 LCD 화면을 통하여 확인할수 있어야 한다.

5-8-3. 전면에서 인버터 ON/OFF가 가능해야 한다.

5-8-4. 경보발생 HISTORY는 100개 이상 기억하도록 한다.

5-8-5. LAMP TEST 기능이 있어야 한다.

5-9. 축전지

본 축전지는 상용전원의 정전시 정해진 정전보상시간 동안 안정된 전원을 부하에 공급할 수 있는 적절한 용량으로 설계한다.

6. 동작기능

6-1. 정상시 운전

상용 또는 예비전원을 공급받아 정류부는 교류를 직류로 변환시켜 역변환부에 공급하고 역변환부는 자체발전으로 상용전원과 동기된 교류로 변환하여 부하에 안정된 교류 전력을 공급하며, 동시에 축전지를 자동으로 충전한다.

6-2. 정전시 운전

상용 전원이 차단되면 정류부 및 충전부는 작동이 중단되고 평상시 충전부에 의해 충전되어 있던 축전지에서 직류를 역변환부에 무순단으로 공급하여 역변환부에 의해 무정전 상태로 지정된 정전보상시간 동안 인버터의 자체발전으로 안정된 교류 전력을 부하에 공급한다.

6-3. 정상복귀시 운전

차단되었던 상용전원이 복전되면 축전지의 방전이 자동으로 멈추고 상용전원은 정류부를 거쳐 역변환부를 통해 무순단으로 부하에 상용전원과 동기된 안정된 양질의 전력을 공급하게 되고 충전부는 방전된 축전지를 재충전한다.

6-4. BYPASS 운전

역변환부는 출력주파수 및 전압을 상용전원과 자동 동기시키는 방식으로서 장비의 고장 및 과부하로 인한 역변환부 자동 Shut down시 상용전원과 동기된 상태로 동기절체 스위치를 통하여 상용전원으로 무순단절체 (BYPASS 운전)되어 부하에 전력을 공급할 수 있도록 제작한다.

6-5. 고장시 비상운전

역변환부 및 동기절체부 고장시 부하에 전원을 공급하여야 할 경우 부하에 상용전원을 직접 공급할 수 있도록 제작한다.

6-8. 충전기능

규정된 축전지를 충전시킬 수 있도록 충분한 전압과 전류 용량을 갖도록 설계하여야 하며, 정전압 및 정전류 특성을 유지하여야 한다.

6-9. 축전지 분리 동작

축전지의 정기 점검 및 보수를 하기 위하여 축전지용 차단기를 이용 장비의 정상 운전에는 전혀 지장이 없도록 설계 제작한다.

7. 전기적 특성

구 분		특 성	
용 량		KVA	
일 반 적 사 항	냉각방식	강제풍냉식	
	사용정격	100% 연속사용	
	정류부 및 충전부	제어방식	THYRISTOR 위상제어
		사용소자	THYRISTOR
	인버터부	제어방식	고주파 (20KHz) 순시제어 PWM 방식
		사용소자	IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)
	ST/SW 절체방식	무순단 동기절체	
변압기 절연계급	H 중		
입 력 전 원	상 수	1Ø 2W 또는 3Ø 3W, 3Ø 4W	
	정 격 전 압	380V	
	전압 변동 범위	정격의 ± 10%	
	정격 주 파 수	60Hz ± 5%	
출 력 전 원	상 수	1Ø 2W	
	정 격 전 압	220V	
	전압 안정도	±3% 이내	
	정격 주파수	60Hz ±0.5%이내	
	주파수 동기범위	±1Hz	
	(1)과도 전압변동	±5% 이내	
	(2)과도 응답속도	50mS 이내 [±2% 이내로 복귀기준]	
	출력전압 조정	±5%	
	파 형 의 율	THD 3%이하 (LINEAR 부하 100%기준)	
	과부하 내량	120% 10분간	
	역 률	지상 0.8	
(3)소 음		65dBA	
(4)종 합 효 율		85% 이상	
동기 절체	동기절체시간	4mS 이내	
	절 체 조 건	· 인버터 비정상시 · 출력 과부하시 · 직류 저전압시 · 수동 절체시	

(1)(2) : 정전 및 입력전압 변동시 50 - 100% 부하 변동시

(3) : 전방 1.5m, 높이 1.5m 에서 측정시

(4) : 정격 입출력에서 100% 부하시

구 분		특 성	
축 전 지	축전지 종류	무보수 무누액 밀폐형 축전지	
	축전지 용량	AH	
	수 량	16 / 20 Cells	
	정 격 전 압	192 / 240 Vdc	
	최 고 전 압	213 / 264 Vdc	
	최 저 전 압	168 / 210 Vdc	
	정전보상시간	사용자 지정	
	설 치 방 법	철제 CABINET 내장	
절연 특성	절 연 내 압	AC 1500V 60Hz로 1분간 인가	제어회로, 반도체소자 및 콘덴서류, Noise Filter류는 제외
	절 연 저 항	DC 500V MEGGER로 측정시 5 M Ω 이상	
온도 상승	변압기 및 리액터	125 DEG. 이하	
	반 도 체 소 자	80 DEG. 이하	
외함도장 (Munsell No)		5Y 7/1	

8. 재료

- 8-1. 계기류는 관측이 용이하도록 하며, 기기 전면에서 간단한 기능 키의 조작으로 모든 동작 상태를 확인할 수 있어야 한다.
- 8-2. 모든 재료는 K.S 표시품 또는 그와 동등한 성능을 갖는 재질을 사용하며 국내에서 제작되지 않는 부품은 우수한 수입품을 사용할 수 있다.
- 8-3. 반도체(Main Circuit용)는 기기의 용량을 충분히 견딜 수 있는 재료로 설계하여 제작한다.
- 8-4. 외함의 골조는 내용을 충분히 견딜 수 있는 재료로서 1.6mm 이상의 냉간 압연 강판으로 제작한다. 본 기기의 도장은 녹, 먼지, 기름 등을 완전히 제거한 후 방청 도료 및 소부 도장하며 색상은 Munsell No. 5Y 7/1로 한다.
- 8-5. 자재 및 부품은 인체에 유해하거나 장비의 운영에 나쁜 영향을 미칠 수 있는 유독성 또는 부식성 가스를 발생하는 자재는 사용을 하지 않아야한다.

9. 구조

- 9-1. 조작용 Switch는 기기 전면 상부의 조작이 용이한 위치에 부착하고, Main Switch는 기기의 내부 또는 후면에 안전하게 취부하여야 한다.
- 9-2. 측면에는 분리 가능한 판넬을 부착하며, 본체의 하단부는 바퀴를 설치하여 이동이 용이하도록 제작한다.
- 9-3. 배선은 가능한 한 2개 이상의 배선을 겹치게 결선하지 않아야 하고, 배선의 연결용 러그는 튜브가 끼워진 환형을 사용하여 결선한다.
- 9-4. 입, 출력 단자대 구성은 전면 또는 후면에 취부하여 입, 출력 배선이 용이하도록 제작한다.
- 9-5. 본 장비는 자체 열을 환기할 수 있도록 냉각팬과 통풍구를 설치한다.
- 9-6. 본 장비의 입, 출력 변압기는 복권 변압기를 이용하여 제작하며, 외부 노이즈에 영향을 받지 않도록 노이즈 필터를 장착하여 제작한다.
- 9-7. 본 장비는 고장시 유지보수가 용이하도록 자동 또는 수동으로 바이패스 운전을 할 수 있도록 제작한다.

10. 제어반

본 제어반은 다음과 같은 계측장치 및 표시장치, 제어장치를 구비하여야 한다.

10-1. 계측장치

계측장치는 LCD MODULE을 사용하여야 하며, 다음의 측정치를 표시하여야 한다.

10-1-1. 교류 입 · 출력전압

10-1-2. 교류 입 · 출력전류

10-1-3. 교류 입 · 출력 주파수

10-1-4. 직류 축전지 전압

※ 입력이 3 ϕ 인 경우 입력 전압, 전류, 주파수는 R상만 표시한다.

10-2. 상태표시 및 경보장치

전면 Display판의 LED LAMP(MIMIC)로 장비상태 및 경보 사항을 쉽게 판독할 수 있어야 한다.

10-2-1. 입력 정상(녹색점등)

10-2-2. 인버터 운전(녹색점등)

10-2-3. 바이패스 운전(황색점등)

10-2-4. FAULT(적색) : UPS 비정상 시 점등 (교류 입력 이상, 인버터 정지 등)

10-2-5. 축전지 충전 또는 방전

10-2-6. 출력 정상 (녹색)

10-2-7. 기타 경고(과부하 등) 상태는 내부에 기억을 하고 있어 필요시 경고내역을 LCD 화면으로 확인 할수 있도록 한다.

10-3. 조작장치

10-3-1. ARROW KEY (←, ↑, →, ↓)

LCD 화면의 MENU 선택 및 DATA 수정할 때 사용한다.

10-3-2. 경고 내역 KEY

운전중 기록된 경고 내역을 확인하고자 할 때 사용한다.

10-3-3. 경고정지 KEY

경고 발생시 정지하고자 할 때 사용한다.

10-3-4. 제어 KEY

① UPS ON : 제어 KEY 와 “↑”를 동시에 누른다.

② UPS OFF : 제어 KEY 와 “↓”를 동시에 누른다.

10-3-5. 계측 KEY

UPS 의 계측 상태를 확인할 때 사용한다.

10-3-6. LAMP TEST

제어 KEY와 ENTER KEY를 동시에 누른다.

10-4. 주회로 차단기

10-4-1. 입력 전원 공급 및 차단기(CB1)

10-4-2. 축전지 전원 공급 및 차단기(CB2)

10-4-3. 출력 전원 공급 및 차단기(CB3)

10-4-4. 바이패스 전원 공급 및 차단기(CB4)

10-4-5. 비상전원 공급 및 차단기(CB5)

11. 검사항목

본 제품의 검사시험은 본 사양서에 명시된 전기적 특성에 기준하여 실시하며 검사 항목은 다음과 같다.

- 11-1. 구조 및 외관검사
- 11-2. 입력전압 변동시험
- 11-3. 출력전압 안정도시험
- 11-4. 출력 주파수 안정도시험
- 11-5. 출력파형 왜율 측정시험
- 11-6. 과도전압 특성시험
- 11-7. 바이패스 절환기능시험
- 11-8. 종합효율 측정시험
- 11-9. 절연시험
- 11-10. 소음측정
- 11-11. 정전, 복전시험
- 11-12. 경보시험

12. 기타

- 12-1. 당사는 제작승인 사양서에 의거 공급 설치한 제품에 대하여 기기의 시운전 후 계약한 (12)개월로 하며 제작 부실로 인한 기간 내에 발생하는 모든 하자에 대해 무상으로 신속히 보수한다.
 - 12-2. 본 기기에는 제작회사명, 제작년월일, 제작번호, 전기적 특성이 기입된 명판을 부착한다.
 - 12-3. 본 장비의 유지보수 및 원활한 통풍을 위하여 좌측 및 후면은 약 1m의 공간이 확보되어야 한다.
 - 12-4. 제작사는 본 사양서의 내용에 미흡한 점이나 누락된 부분이 있더라도 구매자가 의도하는 바와 같은 성능 및 부하조건을 완전히 만족시킬 수 있도록 이의 성능이 보장 될 수 있어야 한다.
-